

# Паспорт

## лампы люминесцентные двухцокольные типа T8 18Вт, 36Вт, 58Вт G13



### 1. Наименование и область применения

Люминесцентные лампы T8 18Вт, 36Вт, 58Вт с цоколем G13 являются энергоэффективными источниками света и предназначены для внутреннего освещения производственных и административных помещений. Не предназначены для использования в быту. Люминесцентные лампы имеют высокую световую отдачу, продолжительный срок службы, благоприятную цветность излучения, что определяет целесообразность их использования при решении задач по освещению объектов.

### 2. Технические характеристики

Люминесцентные лампы эксплуатируются в электрических сетях переменного тока частоты 50 Гц номинальным напряжением 127 и 220 В в светильниках с электронными или со стартерными ПРА по ГОСТ Р МЭК60921-2011 и стартерами по ГОСТ ИЕС 60155-2012 ГОСТ Р МЭК 60155. Пускорегулирующая аппаратура должна обеспечивать зажигание лампы, нормальный режим работы, устранение радиопомех и стабильный световой поток.

• потребляемая мощность	18Вт	36Вт	58Вт
• Цоколь	G13		
• напряжение:	127В	240В	
• световой поток	1200 Лм	2800Лм	5800Лм
• габаритные размеры	600x26mm	1200x26mm	1500x26mm
• допустимая температура окружающего воздуха	+10°C +35°C		
• цветовая температура	4000-6500К		
• положение при эксплуатации	произвольное		
• срок службы	12 000 часов		

### 3. Подготовка и порядок работы

Монтаж, демонтаж и обслуживание люминесцентных ламп T8 18Вт, 36Вт, 58Вт с цоколем G13 производить при отключенном электропитании светильника.

1. Достать люминесцентную лампу из упаковки и убедиться в отсутствии механических повреждений.
2. Отключить электропитание светильника.
3. Взять лампу за цоколь и осторожно вкрутить в патрон светильника по часовой стрелке.
4. Включить электропитание светильника и убедиться в корректной работе прибора.

Работы по монтажу, демонтажу и обслуживанию люминесцентных ламп T8 18Вт, 36Вт, 58Вт с цоколем G13 допускается производить только квалифицированному техническому персоналу!

### 4. Комплект поставки

- люминесцентная лампа T8 — 1 шт;
- упаковочная коробка — 1 шт.

### 5. Требования безопасности

Во избежание несчастных случаев, категорически запрещается:

- эксплуатировать, имеющие механические повреждения;
- производить монтаж, демонтаж при включенном электропитании.

### 6. Техническое обслуживание

По мере загрязнения протирать сухой не ворсистой тканью, при отключенном электропитании светильника.

### 7. Транспортировка и хранение

Изделие транспортировать и хранить в штатной упаковке при условии защиты от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред. Срок хранения лампы — 5 лет с даты изготовления.

### 8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации люминесцентных ламп T8 18Вт, 36Вт, 58Вт с цоколем G13 составляет 1 год со дня продажи покупателю. При наличии дефектов, связанных с нарушением требований безопасности, механических повреждений или следов ремонта не рекомендованными организациями, изготовитель оставляет за собой право не производить гарантийный ремонт изделия. По всем вопросам, связанным с работой люминесцентной лампы T8, просим связываться с региональным представителем.

## ВНИМАНИЕ!!!

Лампы, отслужившие свой срок службы, подлежат обязательной утилизации как приборы, содержащие ртуть.

Изготовитель: "DLIGHT GROUP LIMITED", адрес: Xinyongsheng Technology park, Shilong Town, Dongguan, Guangdong, China.

Импортер в Республику Беларусь: ООО «Люкслайтинг» г. Минск, ул. Бирюзова, д. 4, корп. 9, пом. 7, кааб. 19. тел. (017) 361-04-86